

Schaltuhr programmieren:

Wochentag Einstellen:

Uhraste gedrückt halten und gleichzeitig mit D+ den Wochentag auswählen.

Uhrzeit einstellen:

Uhraste gedrückt halten und mit H+ und M+ die Stunden und Minuten einstellen.

Schaltzeiten einstellen: (mit der Taste C/R können die Eingaben wieder gelöscht werden)

P drücken. Links auf dem Display wird 1 und on angezeigt. Dies ist die erste Einschaltzeit.

Nun kann mit der Taste D+ der Wochentag gewählt werden und mit den Tasten H+ und M+ können die Einschaltzeit für diesen Wochentag programmiert werden.

Sind die Einschaltzeiten programmiert (on) werden die Ausschaltzeiten (off) programmiert.

Hierzu wieder **P** drücken. Im Display links wird 1 und off angezeigt. Dies ist die erste Ausschaltzeit.

Die Programmierung erfolgt in gleicher Weise.

Es könnten so für jeden Tag so bis zu 17 ein und ausschaltzeiten festgelegt werden.

Nach der Programmierung die **Uhraste** drücken.

Programm starten:

Achtung! Erst Stromversorgung (Powerbank) einstecken, dann mit der Manual Taste Drücken bis AUTO erscheint. Nun läuft die Programmierung ab.

Komplett Rücksetzung = R Taste mit spitzem Gegenstand drücken

Achtung! leider habe ich keine Tastensperrfunktion gefunden.

Bei der Handhabung darauf Acht geben, dass besonders die **Manual Taste nicht versehentlich** gedrückt und somit die automatik abgeschaltet wird.

Hier noch eine gute Video Anleitung:

<https://www.youtube.com/watch?v=aJ8f0qWYVgw>